

1

Vklopite svoj sledilnik


Pritisnite gumb za vklop in ga držite 3 sekunde.



2

Prenesite aplikacijo

Prenesite aplikacijo Tractive GPS za iOS ali Android: [tractive.com/start-dog61](https://www.tractive.com/start-dog61)



3

Aktivirajte svoj sledilnik


Sledite navodilom v aplikaciji, da nastavite svoj sledilnik.



4

Namestite sledilnik na ovratnico

Izberite metodo A ali B, odvisno od širine ovratnice.



Polnjenje sledilnika

USB-C kabel vstavite v napravo, kot je prikazano. Med polnjenjem naprave se bo spodnji linearni LED indikator postopoma osvetljeval od leve proti desni.

Sledilnik je popolnoma napolnjen, ko je celotni LED indikator osvetljen. Celotno polnjenje traja približno 2 uri.

Opomba: Naprava ostane vodoodporna tudi, če zaščitni pokrov izgubite. Nadomestni del lahko ponovno namestite. Za več informacij obiščite <https://help.tractive.com>



Standardni USB-C kabel za polnjenje

Spoznajte vašo napravo



Načini sledenja

Privzeto sledenje

Od trenutka, ko je sledilnik vklopljen, je v "privzetem načinu sledenja". To pomeni, da pošilja posodobitve lokacije na vsakih 2–10 minut, kar varčuje z baterijo.

Sledenje v živo (LIVE)

Pritisnite na ikono v aplikaciji in v meniju izberite **LIVE** način. Tako boste posodobitve lokacije prejeli v realnem času. Preklop na sledenje v živo lahko traja do 30 sekund. Ker LIVE način porablja več baterije, se samodejno izklopi po 5 minutah (vendar lahko to časovno omejitev lahko podaljšate v aplikaciji).



Virtualne ograje

V aplikaciji določite varna in prepovedana območja, da boste prejeli opozorilo, če jih vaš hišni ljubljencek zapusti ali vstopi vanje.



Življenjska doba baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije nastavite opcijo varčevanja baterije (**Power Saving Zone**) doma s pomočjo uporabe WiFi-ja ali Tractive bazne postaje (Base Station). Dokler je sledilnik v dosegu, ve, da je v "zaupanja vrednem območju" in varčuje z baterijo pri posodobitvah lokacije.

Več o funkcijah najdete na: help.tractive.com



Nadzor zdravja in opozorila

Ko začnete z uporabo sledilnika, ga uporabljate redno več tednov, vsaj 12 ur na dan. Tako boste dobili oceno počutja (**Wellness Score**) vašega psa in aktivirali alarme (**Health Alerts**). Alarm prejmete, če bosta aktivnost ali spanec psa pokazala nenavadne spremembe v trendih meritev.

Status LED lučk

Na kratko pritisnite na gumb za vklop. Če je sledilnik vklopljen, lučke prikazujejo stanje povezave in baterije.



Status	ZELENA - ZELENA 1 2
Kaj pomeni	Levi LED zelena (1): dobra povezava z omrežjem. Desni LED zelena (2): dobra povezava GPS. Sledilnik pozna svojo lokacijo GPS in jo lahko pošlje na telefon.
Kaj storiti	Vse deluje pravilno, pripravljeni ste za sledenje.

Status	ZELENA - RDEČA 1 2
Kaj pomeni	Sledilnik pozna lokacijo GPS, vendar se ne more povezati z mobilnim omrežjem.
Kaj storiti	Premaknite sledilnik na območje z dobro pokritostjo mobilnega omrežja.

Status	RDEČA - ZELENA 1 2
Kaj pomeni	Naprava je povezana z mobilnim omrežjem, vendar GPS lokacije ne zazna (npr. v notranjih prostorih ali območju z omejeno GPS pokritostjo, kot je gozd).
Kaj storiti	Če ste v notranjih prostorih, pojdite ven, počakajte minuto in pritisnite gumb za vklop, da ponovno preverite GPS.

Status	RDEČA - RDEČA 1 2
Kaj pomeni	Sledilnik ne pozna GPS lokacije in se ne more povezati z mobilnim omrežjem.
Kaj storiti	Če ste v notranjih prostorih, pojdite ven, počakajte minuto in ponovno pritisnite gumb za vklop.

Status	MODRA - MODRA 1 2
Kaj pomeni	V USB-C priključku vaše naprave je voda. Naprave ni mogoče polniti.
Kaj storiti	Odprite polnilni priključek in pustite, da se posuši.

Status	BELA - BELA 1 2
Kaj pomeni	Sledilnik je v varčevalnem načinu (Power Saving Zone), povezan na WiFi ali Tractive bazno postajo (Base Station).
Kaj storiti	Sledenje v živo (LIVE) bo spet na voljo, ko se sledilnik premakne iz območja varčevanja z energijo.

Status	BELA na spodnjem delu naprave 3
Kaj pomeni	Spodnja svetlobna vrstica prikazuje stanje baterije vašega sledilnika. 25% 50% 75% 100%
Kaj storiti	Pritisnite gumb za vklop, da preverite napolnjenost baterije pred daljšim sprehodom. Napolnite napravo, če je raven baterije nizka.



NI POVEZAVE GPS ALI POVEZAVE Z OMREŽJEM?

Če rdeče lučke na vrhu (1 + 2) vztrajajo, poskusite znova zagnati aplikacijo in ponastaviti sledilnik:

1. Pritisnite gumb za vklop in ga držite 10 sekund.
2. Spustite gumb za vklop. LED se bo prižgala za 2 sekundi in zaslišali boste visok ton, kar pomeni, da je sledilnik uspešno ponastavljen.
3. Po ponastavitvi pustite sledilniku približno 10 minut, da se poveže z lokalnimi mobilnimi omrežji in določi natančne GPS koordinate.

Poskusite kratek testni sprehod zunaj, s sledilnikom v roki in aktiviranim LIVE sledenjem.



POTREBUJETE VEČ POMOČI?

Če imate še vedno težave, obiščite pomoč uporabnikom na <https://help.tractive.com>



KLIPI SO PREMAJHNI ZA OVRATNICO VAŠEGA PSA?

Kupite rezervne dodatke, kot so večji pritrilni klipi, v naši trgovini na <https://tractive.com>